

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Ovládání

Krok 1 Zapnutí

Připojte kameru k zásuvce s pomocí napájecího adaptéru, jak je znázorněno níže.




Krok 2 Nastavení kamery

1. Vytvořte si uživatelský účet.


- Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi.
- Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
- Spusťte aplikaci. Postupujte podle pokynů průvodce prvním spuštěním a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

2. Přidejte kameru do aplikace EZVIZ. 🍌🍌🍌

- Přihlaste se do aplikace EZVIZ.
- Na domovské obrazovce aplikace EZVIZ stiskněte „+“ v pravém horním rohu a přejděte do rozhraní pro skenování kódu QR.



-Naskenujte kód QR na těle kamery.




-Postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a dokončete konfiguraci sítě Wi-Fi.

Připojení můžete provést také s pomocí kabelů.

-Připojte kameru síťovým kabelem k routeru.

-Přidejte kameru do aplikace EZVIZ naskenováním kódu QR.



- i** • Při přidávání kamer nebo v případě selhání připojení k síti Wi-Fi podržte tlačítko RESETOVAT po dobu 5 sekund.
- Zkontrolujte, že ke konfiguraci sítě Wi-Fi je telefon připojen k 2,4GHz síti Wi-Fi z routeru.


Krok 3 Montáž kamery

Kameru lze nainstalovat na zeď nebo na strop.

- i** • Ujistěte se, zda je zeď dostatečně pevná na to, aby unesla trojnásobnou hmotnost kamery.
- Doporučená montážní výška: 3 m.

1 Montáž kamery


- Na místo vybrané k montáži kamery umístěte vrtací šablonu.
- **(Pouze pro betonové stěny nebo stropy)** Vyrvejte podle šablony otvory a vložte tři hmoždinky.
- Podle šablony připevněte pomocí tří kovových šroubů základnu kamery.



2 Nastavení úhlu sledování

- Uvolněte stavěcí šroub.
- Nastavte úhel sledování na požadované místo.
- Jakmile bude kamera v požadované poloze, utáhněte stavěcí šroub.

- i** Přesvědčte se, že slot pro kartu microSD směřuje dolů.



3 Montáž vodotěsné sady (volitelné)

i Pokud je kamera instalována ve venkovním nebo vlhkém prostředí, použijte vodotěsnou sadu.

- Vložte těsnění do síťového portu kamery.



- Protáhněte stranu A síťového kabelu maticí, těsněním a koncovým uzávěrem B.



- Utáhněte matici a koncový uzávěr.



- Připojte stranu A k síťovému portu kamery a utáhněte matici.




- Připojte stranu B k portu LAN směrovače nebo přepínače PoE.



Dodatek

Obsah balení



Internetová kamera 1x



Napájecí adaptér 1x



Právní informace 1x



Montážní šablona 1x



Sada šroubů 1x




Vodotěsná sada 1x



Stručná příručka 1x

Popis



Název

Indikátor
LED

Popis

- Nepřerušovaná červená: Kamera se spouští.
- Pomalé červené blikání: Připojení k síti Wi-Fi se nezdařilo.
- Rychlé červené blikání: Došlo k výjimce kamery (např. chyba karty microSD).
- Nepřerušovaná modrá: Zobrazuje se video nebo dochází k přehrávání v aplikaci EZVIZ.
- Rychlé modré blikání: Kamera je připravena k připojení k síti Wi-Fi.
- Pomalé modré blikání: Kamera je v provozu a funguje správně.

Karta
MicroSD

Nutno zakoupit samostatně. Po vložení karty microSD ji inicializujte v aplikaci EZVIZ. Poté lze videosoubory ukládat na kartě SD.

Tlačítko
RESETOVAT

Při zapnutí kameře přidržte tlačítko RESETOVAT na dobu 5 sekund. Kamera se restartuje a všechny parametry se obnoví na výchozí hodnoty.

Řešení potíží

Ot.: Při přidání kamery prostřednictvím aplikace EZVIZ se objevuje zpráva „The device is offline.“ (Zařízení je v režimu offline.) nebo „The device is not registered.“ (Zařízení není registrováno.).

Odp.: 1. Zkontrolujte, zda síť, ke které je kamera připojena, funguje normálně, a zda je povolen protokol DHCP routeru.
2. Jestliže jste parametry sítě změnili ručně, podržte stisknuté tlačítko RESETOVAT po dobu 5 sekund.

Ot.: Jak používat kartu microSD pro místní úložiště?

Odp.: 1. Zkontrolujte, zda je vložena karta microSD a kamera je přidána do vašeho účtu EZVIZ. Přihlaste se do aplikace EZVIZ a přejděte do okna „Device Details“ (Podrobnosti o zařízení). Pokud se zobrazí tlačítko „Initialize Storage Card“ (Inicializovat paměťovou kartu), musíte nejprve inicializovat kartu microSD.
2. Nahrávání na kartu microSD v případě detekce pohybu je ve výchozím nastavení povoleno.


Ot.: Proč zůstává svítit bodové osvětlení, když je jas prostředí dostatečný?

Odp.: Zařízení může spouštět ochranný mechanismus, který bude automaticky uvolněn po jedné hodině. Pokud jej potřebujete ukončit ručně, klepněte v aplikaci na volbu na „Black/White Night Vision“ (Černobílé noční vidění) nebo „Smart Night Vision“ (Chytré noční vidění).

VYSTAVENÍ RADIOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

Frekvenční pásma a jmenovité limity přenášeného výkonu (vyzařovaného a vedeného) jsou ve vztahu k tomuto rádiovému zařízení následující:

Pásmo	Síť Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Přenos výkonu (EIRP)	60 mW

 Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.ezviz.eu.