

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

جدول المحتويات

1..... نظرة عامة

- 1..... محتويات العبوة
- 1..... المكونات الأساسية

1..... الحصول على تطبيق EZVIZ

2..... التحضيرات

- 1..... فصل الغطاء
- 2..... إزالة الشريط العازل

3..... إضافة جهاز

- 1..... الطريقة الأولى: إضافة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا
- 2..... الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة

4..... التركيب

5..... عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ

- 1..... الصفحة الرئيسية
- 2..... الإعدادات

1. محتويات العبوة



شريط مزدوج الجانب



مستشعر الفتح/الإغلاق



دليل البدء السريع



المعلومات التنظيمية

2. المكونات الأساسية



زر إعادة التعيين

جهاز الكشف

المغناطيس

مؤشر LED

الوصف	الاسم
اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من 5 ثوانٍ ليدخل المستشعر في وضع إضافة جهاز.	زر إعادة التعيين
• أزرق وامض بسرعة: يدخل المستشعر في وضع إضافة جهاز. • أزرق وامض بسرعة مرة واحدة: تم تشغيل إشارات فتح/إغلاق الباب.	مؤشر LED

الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيتته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play™.




إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

التحضيرات

1. فصل الغطاء

افصل غطاء المستشعر عن حز الفصل.



2. إزالة الشريط العازل

قم بإزالة الشريط العازل للبطارية كما هو موضح في الشكل أدناه.



- عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا، سيتم عرض إشعار ضعف البطارية على تطبيق EZVIZ لتذكيرك باستبدال البطاريات. إذا احتاجت إلى استبدال البطارية، يرجى شراء بطارية واحدة طراز CR1632 ميلي أمبير/ساعة.
- عند استبدال البطاريات، يرجى إدخالها مع مراعاة توجيه الجانب الموجب لأعلى.
- حافظ على يديك جافتين ونظيفتين عند لمس لوحة الدائرة.

يجب استخدام مستشعر الفتح/الإغلاق مع البوابة الذكية من EZVIZ (يشار إليها فيما بعد باسم "البوابة"). يرجى إضافة البوابة إلى EZVIZ Cloud، ثم إضافة المستشعر إلى البوابة بالطريقتين التاليتين.


i

1. الطريقة الأولى: إضافة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال تطبيق EZVIZ، ثم اضغط على أيقونة إضافة جهاز، وسيتم عرض واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.
2. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجانب الداخلي للغطاء أو في دليل المستخدم ضوئيًا، ثم أضف المستشعر إلى البوابة.



3. ضع المستشعر على النحو الموضح في الشكل أدناه.



4. أعد الغطاء إلى مكانه مرة أخرى.

2. الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة

i

عند إضافة مستشعر عن طريق البوابة، ضع المستشعر بالقرب من البوابة قدر الإمكان.


1. أدخل البوابة في وضع إضافة جهاز وفقًا للتعليمات الواردة في دليل مستخدم البوابة
2. اضغط مع الاستمرار على الزر إعادة التعيين لأكثر من 5 ثوانٍ حتى يومض المؤشر الموجود على المستشعر باللون الأزرق بسرعة، ويدخل المستشعر في وضع الإضافة.
3. سيضاف المستشعر إلى البوابة تلقائيًا.

- يجب وضع المستشعر بعيداً عن المجال المغناطيسي، وعند إغلاق الأبواب أو النوافذ، يجب أن تكون المسافة بين المستشعر والمغناطيس أقل من 20 ملم.
- قبل لصق المستشعر، نظف الغبار الموجود على سطح الباب أو النافذة أولاً. تجنب لصق المستشعر على الجدران المغسولة بطلاء جيري مائي.
- يجب وضع حزوز توجيه التركيب الموجودة على المستشعر والمغناطيس معاً ومحاذاتها بعضها مع بعض (على النحو الموضح في الشكل أدناه).
- يجب ألا يتجاوز ارتفاع التركيب 1.8 أمتار.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة حرارة تشغيل المستشعر بين 10- درجات مئوية و55 درجة مئوية.

1. حدد مكاناً يمكن تركيب المستشعر فيه.

2. قم بتثبيت المستشعر في المكان الذي حددته بواسطة الشريط مزدوج الوجه.

3. اضغط على المستشعر لمدة 20 ثانية تقريباً.



قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.



1. الصفحة الرئيسية

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، وافتح الصفحة الرئيسية للبوابة ذات الصلة، وسيتمكنك إدارة جهاز الكشف حسب الحاجة على الصفحة.

Log (السجل)	سجل اكتشاف جهاز الكشف.
Dismiss (تجاهل)	مسح تنبيهات جهاز الكشف.

2. الإعدادات

المعلمة	الوصف
Device Name (اسم الجهاز)	خصص اسم جهازك.
Alarm Settings (إعدادات التنبيه)	عند تمكينها، سيتم إصدار تحذير إذا تم تشغيل تلامس الباب. يمكنك ضبط معلمات الإشعار حسب الحاجة.
Linkage Camera (كاميرا الربط)	حدد الكاميرا الخاصة بك للاتصال بجهاز الكشف. بمجرد الاتصال، ستتحول الكاميرا إلى المكان الذي يتم فيه فتح جهاز الكشف أو إغلاقه.
Related Devices (الأجهزة ذات الصلة)	يمكنك رؤية البوابة المتصلة بجهاز الكشف الخاص بك.
Device Information (معلومات الجهاز)	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
Share (مشاركة)	قم بمشاركة جهازك.
Delete Device (حذف جهاز)	اضغط لحذف جهاز الكشف من EZVIZ Cloud.